





# Handsender CTx

Der Handsender CTx zeichnet sich durch seine kleine, leichte und robuste Ausführung aus. Die großflächige und leicht zu betätigende Taste garantiert ein schnelles und sicheres Auslösen. Bei einem Schwächeanfall oder einer anderen Notsituation lässt sich mit einem einfachen Knopfdruck in jeder Situation schnell Alarm auslösen.

Das Gehäuse ist 100% wasserdicht, so dass der Handsender auch beim Baden oder Duschen getragen werden kann. Die dreieckige Leuchte auf der Oberseite des Gehäuses dient der optischen Signalisierung einer Alarmauslösung und kontrolliert darüber hinaus die Batterie des Senders.

## Leistungsmerkmale:

- wasserdicht (IP67) und stoßfest
- Tragevarianten als Armband, Medaillon oder mit Clip an der Kleidung (im Lieferumfang enthalten)
- 16g leicht
- Europäische Notruffrequenz (869.2125MHz)
- LED-Auslöseanzeige leuchtet rot bei Betätigung der Ruftaste
- Permanente Automatisch Batterieüberwachung
- Funkstreckenüberwachung
- Funkreichweite abhängig von den räumlichen Gegebenheiten 50m bis zu 300m im Freien
- Lithium-Batterie CR2430
- Durchschnittliche Lebensdauer der Batterie ca. 5 Jahre, bis zu 10.000 Auslösungen
- Automatischer Hintergrundruf zur Zentrale, wenn die Batteriekapazität zur Neige geht
- Betriebstemperatur -10°C bis +55°C
- Abmessungen (HxBxT):13 x 42 x 44mm
- 5 Jahre Komplett-Garantie

 Curatech B.V., Handelsweg 48, NL-6114 BR Susteren. Telefon 0031 46 449 3221, Telefax 0031 46 449 5725.  
 www.curatech.nl info@curatech.nl

 Postadresse: Curatech, Tannenweg 6, 52538 Selfkant-Schalbruch. Telefon 02456-509 98 96, Telefax 02456-509 98 67.  
 www.curatech.de info@curatech.de